
CONVERTERS AC/DC
ON TRANSFORMERS



Input power (VA)	Output current (A)	Frequency (Hz)	Dimensions (mm)		
			L	P	H
40	1	50/60	80	75	110
80	2	50/60	90	84	130
100	3	50/60	90	100	140
150	4	50/60	100	95	135
190	5	50/60	95	120	160
250	7	50/60	105	120	170
350	10	50/60	125	120	180
500	15	50/60	135	120	180

Technical Characteristics:

- Filtered convertor connected on a single phase safety transformer
- Primary voltage : 0-220-380 V
- Secondary voltage: 24 VDC
- Input protection by fuse
- Active voltage LED indicator
- Output voltage variation: < 5 V
- Other primary and secondary voltages and currents are available under request

N.B : Under request, it is possible to connect stabilized converters instead of filtered convertors

Chergui-Kerkennah, 3070 – web: www.kacem-electronic.com– e-mail: kacem.mohamed@planet.tn
Tel / Fax commercial: 74 210 949 / 71 427 840 / 73 339 487- Tel Usine: 74 488 035 / 036 - Fax: 74 488 038